

# PŘIMĚŘENOST PODPORY ELEKTŘINY V PORTÁLU OTE

§30 - §37 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o POZE“)

Vyhláška 72 ze dne 28. března 2022 o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie

Posouzení přiměřenosti vyplácené podpory je povinností, k níž Českou republiku zavazuje notifikační rozhodnutí Evropské komise.

Podpora elektřiny je podle zákona o POZE přiměřená, pokud vnitřní výnosové procento investic za dobu trvání práva na podporu nepřekročí hodnoty v intervalu 8,4 % až 10,6 %. Hodnoty vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů stanoví vláda nařízením.

Pro výrobce je připraven nový webový formulář s volbou individuálního opatření. Formulář se nachází v menu: POZE → Individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory.

The screenshot shows the OTE Sandbox website interface. At the top, there is a navigation bar with the OTE logo, the word 'Sandbox', and buttons for 'ELEKTŘINA' and 'PLYN'. A user is logged in ('Přihlášený:'). Below the navigation bar, there are tabs for 'Registrace', 'POZE', and 'EZP'. The 'POZE' tab is active, and a dropdown menu is open, listing various options. The option 'Individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory' is highlighted with a red box. Other options in the menu include 'Elektřina', 'Výkaz paliv', 'Reklamacce', 'Finanční vypořádání', 'Oprávnění na zprostředkovatele', 'Data o výrobě z podřízeného zdroje', 'Souhrnná dodávka do sítě', 'Měřená průběhová data', 'Údaje o vyplacení podpory ze strany PV', and 'Upload XML souboru'. The footer of the page includes '©2020 OTE, a', 'Kontakt', 'Na', and 'Zásady používání'.

Pro výběr zdroje klikněte na tlačítko „Hledat zdroj“.

Individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory

Zadaná individuální opatření – vyhledávání

Data

Zadání nového individuálního opatření

Název společnosti\*

ID výrobního zdroje

Hledat zdroj

Kontakt | Nahoru | Novinky | Tisknout stránku | Zásady používání

©2020 OTE, a.s., all rights reserved

OTE

Následně se načtou zdroje automaticky (k výběru budou zobrazeny pouze zdroje, u kterých ještě nebylo zadáno výrobcem individuální opatření a které patří do rizikového sektoru.). Vyberete požadovaný zdroj a klikněte na Zadat opatření.

Individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory

Zadaná individuální opatření – vyhledávání

Data

Zadání nového individuálního opatření

Název společnosti\*

ID výrobního zdroje

Zadat opatření

Kontakt | Nahoru | Novinky | Tisknout stránku | Zásady používání

©2020 OTE, a.s., all rights reserved

OTE

Následně po výběru zdroje se zobrazí zbytek sekce s detailem k danému zdroji. Šedě vyznačená políčka jsou needitovatelná, automaticky předvyplněná. Vyberete jednu z možností:

- 1) Ukončení podpory elektřiny (dle § 33 odst. 1 zákona o POZE může výrobce oznámit operátorovi trhu, že se **vzdává práva na podporu elektřiny** s platností od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu). Lze zvolit v případě, že výrobní zdroj je v sektoru, který byl označen jako překompenzovaný, a pokud nebyla čerpána investiční podpora.
- 2) Uplatnění práva na podporu sníženou o částku odpovídající poskytnuté investiční podpoře (dle § 33 odst. 2 zákona o POZE může výrobce oznámit operátorovi trhu, že hodlá uplatňovat právo na podporu **sníženou o částku odpovídající poskytnuté investiční podpoře**). Lze uplatnit v případě, že byla čerpána investiční podpora (u zdrojů uvedených do provozu v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 do 20 % celkových investičních nákladů).

Pozn: Podle zákona o POZE u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se souběhem podpory elektřiny s investiční podporou, jejíž výše je nad 20 % z celkových investičních nákladů, trvá po zbývající dobu životnosti zdroje elektřiny právo na podporu ve výši stanovené podle pravidel platných pro rok, ve kterém byl zdroj elektřiny uveden do provozu, snižené o poměrnou část poskytnuté investiční podpory. Tato podpora bude systémem OTE nadále krácena jako v minulosti.

Pozor! V případě, že podpora KRÁCENA nebyla, protože výrobce neuvedl do systému OTE výši investic a výši investiční podpory, je třeba tyto údaje do systému OTE uvést (na kartě registrace zdroje).

Název společnosti

ID výrobního zdroje

Identifikační číslo (IČ)

Datum uvedení do provozu

Druh zdroje

Platnost opatření od

Volba individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory dle § 33 zákona o POZE

Způsob výpočtu snížení výše podpory

Uložit Storno

Kontakt | Nahoru | Novinky | Tisknout stránku | Zásady používání

©2020 OTE, a.s., all rights reserved

OTE

V dalším kroku v případě volby zvolíte podvariantu:

- snížení o redukční faktor snižující výši podpory na vyrobenou jednotku elektřiny, nebo
- redukční faktor snižující podporu elektřiny za zúčtovací období

Dále je třeba formulář Uložit.

Název společnosti

ID výrobního zdroje

Identifikační číslo (IČ)

Datum uvedení do provozu

Druh zdroje

Platnost opatření od

Volba individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory dle § 33 zákona o POZE

Způsob výpočtu snížení výše podpory

Uložit Storno

Kontakt | Nahoru | Novinky | Tisknout stránku | Zásady používání

©2020 OTE, a.s., all rights reserved

OTE

**!!! Zvolený způsob snížení podpory (a nebo b) nemůže výrobce později měnit !!!**